



Bedienungsanleitung Bluetooth Bedienpult

1. MEYTON Bluetooth Bedienpult

Um den Benutzern des neuen MEYTON ESTA5 Systems die gewohnt komfortable Bedienung anbieten zu können, wurde für die mobilen Endgeräte (TabletPCs, Notebooks, Smartphones) eine drahtlose Steuerungseinheit entwickelt.

In der aktuellen Variante wird das Bedienpult drahtlos über Bluetooth mit dem Computer gekoppelt und über einen Akku betrieben, der über eine Dockingstation geladen wird.



1.1. Das Bedienpult



Frontansicht



Rückseite mit Ladeconnector

1.2. Dockingstation



Aufsicht



Kopfseite mit USB Typ B Buchse

1.3. Das Bedienpult laden

Das Bedienpult enthält einen Akku und kann über die Dockingstation aufgeladen werden. Die Dockingstation wird über ein USB-Kabel und ein Netzteil mit Strom versorgt.

Bei Verbindung mit der Dockingstation signalisiert das Bedienpult den Ladevorgang durch mehrmaliges Blinken der blauen LED (im oberen Bereich des Bedienpultes über dem Meyton Logo).

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die blaue LED durchgehend leuchtet.

2. Das Bedienpult mit dem Computer koppeln

Um das Bedienpult zu benutzen, muss es zunächst mit dem Computer gekoppelt werden. Hierbei wird das Bedienpult zunächst in den Verbindungsmodus versetzt, der es dem Computer ermöglicht, das Gerät zu finden.

2.1. Verbindungsmodus aktivieren

Um das Bedienpult sichtbar für den Computer zu machen, halten Sie bitte die Tasten *MENÜ* und *PROBE* gedrückt, bis die blaue LED den Kopplungsmodus durch eine ständig blinkende LED signalisiert.

Das Bedienpult kann nun vom Computer gefunden werden.



2.2. Das Bedienpult mit dem Bluetooth Programm suchen

Für mobile Geräte:

Öffnen Sie den Bereich Bluetooth in den Systemeinstellungen Ihres Gerätes und aktivieren Sie Bluetooth, falls es nicht eingeschaltet ist.

Für sonstige Computer:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen bzw. das Steuerungsprogramm Ihres Bluetoothgerätes.

Je nach Betriebssystem werden vorhandene Bluetooth-Geräte nach dem Aktivieren von Bluetooth automatisch angezeigt oder das Suchen muss manuell über eine Schaltfläche ausgelöst werden.



2.3. Das Bedienpult mit dem Computer verbinden

Bitte beachten Sie:

Als Bezeichnung für die Bedienpulte wird im Bluetooth Programm Ihres Computers der Bezeichner *MEYTON BTK* gefolgt von den letzten 4 Stellen der MAC-Adresse des Bedienpultes verwendet.

Diese 4 Ziffern oder Buchstaben finden Sie auf dem Aufkleber an der Kopfseite des Bedienpultes. Dies erleichtert die Einrichtung bei mehreren aktiven Bedienpulten.



Die letzten vier Stellen der MAC-Adresse finden Sie auf dem Aufkleber auf der Kopfseite des Bedienpultes.

Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt, erlischt die LED und leuchtet nun bei jedem Tastendruck.

3. Die Funktionen der Tasten im Überblick

ShootMaster

.....einfachste Bedienung



ESTA5



- Bedienung in Scheibenansicht
- Bedienung im Menüsystem